Ча
ma

На
ma

На
ma

Тоі
ma

Тоі
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цеі

Фу
ma

Из
RM

По

Ручной цифровой мультиметр U1241B. Его особенностью является возможность отображения истинных СКЗ на дисплее с полной шкалой до 10 000 отсчетов. Настраиваемая задняя подсветка позволяет выполнять работу даже при недоста точных условиях освещенности, в то же время увеличивая время действия батареи. Задачи технического обслуживания значительно упрощаются благодаря наличию встроенного счетчика переключений, возможностей измерения температуры по двум каналам и разницы температур, выбираемых простым нажатием клавиши. Мультиметр обладает высокими характеристиками по безопасности, обеспечивая защиту в соответствии с нормами CAT III 1 000 V.

ОСОБЕННОСТИ РУЧНОГО МУЛЬТИМЕТРА U1241B:

- Дисплей с полной шкалой до 10 000 отсчетов.
- Базовая погрешность от 0,09%.
- Измерение True-RMS.
- Базовые функции: измерение напряжения и силы переменного и постоянного тока, сопротивления, частоты, испытание диодов, проверка целостности электрических цепей.
- Расширенные функции: измерение емкости, температуры, регистрация минимального/максимального значений
- Настраиваемая задняя подсветка.
- Встроенный счетчик переключений.
- Возможность эксплуатации в жёстких условиях.

Характеристики U1241B

Параметр	Значение
Дисплей	Двухстрочный
Разрешение	10000 отсчетов
Автоматический выбор пределов	Да
Ручной выбор пределов	Да

Измерение True-RMS	Закрытый вход (AC)
Напряжение постоянного тока	
Предел	1000 В
Погрешность	0,15% + 5 е.м.р.
Сила постоянного тока	
Предел	10 А
Погрешность	0,6% + 5 е.м.р.
Напряжение переменного тока	
Предел	1000 В
Погрешность	1% + 5 е.м.р.
Сила переменного тока	
Предел	10 А
Погрешность	1% + 5 е.м.р.
Сопротивление	
Предел	100 МОм
Погрешность	1,5% + 3 е.м.р
Частота	
Предел	1 МГц
Погрешность	0,03% + 3 е.м.р.
Емкость	
Предел	1 000 нФ – 10 мкФ
Погрешность	2% + 3 е.м.р.
Температура	
Тип термопары	K
Погрешность	1% + 1,8°C
Измерение по 2 каналам	-
Измерение разницы	-
Целостность электрических цепей	+
Испытание диодов	+
Режим регистрации данных	-
Счётчик переключений	-
Измерение коэфф. гармоник	-
Регистрация мин./макс. значений	+
Задняя подсветка	Настраиваемая, 2 уровня яркости
Источник питания	4 батареи типа AAA 1,5 В
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	194 × 92 × 58 мм
Вес	450 г

Комплектация U1241B

№	Наименование	Количество
1.	мультиметр ручной U1241B	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83