



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 325643



На
То
На
То
Ко
ка
Ко
ка
Ре
на
За
КЗ

НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-1236:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-1236, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Аналоговый источник питания ATH-1236: выходное напряжение 0 ... 30 В, выходной ток 0 ... 10 А, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 10 кг.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-1236:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики ATH-1236

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0 ... 30 В
Выходной ток	0 ... 10 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Уст + 2 емп
Погрешность установки выходного тока	1% Iуст + 2 емп
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	10 кг
Габаритные размеры	260x160x340 мм

Комплектация ATH-1236

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый источник питания ATH	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83