Артикул: 7210

На

Тог

На

Тог

Ко
кан

Ко
кан

Ре
нап

Зан
КЗ

НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-1237:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-1237, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Аналоговый источник питания ATH-1237: выходное напряжение 0 ... 30 В, выходной ток 0 ... 20 А, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 16 кг.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-1237:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики ATH-1237

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0 ... 30 В
Выходной ток	0 ... 20 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Uуст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% Iуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	16 кг
Габаритные размеры	260x160x340 мм

Комплектация ATH-1237

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый источник питания ATH	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование