Артикул: 787936

На

Тоі

На

Тоі

Ко
ка

Ко
ка

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-1301:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Прибор выдает плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-1301:

- Два 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим ограничения тока;
- Две запараллеленные выходные колодки.

Характеристики ATH-1301

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...300 В
Максимальный выходной ток	1 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,5% Uуст + 3 емр
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения	- 4%Uуст
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения на нагрузке	0,2%Uуст
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное	2 мВ
Питание	110 В / 220 В
Габаритные размеры	260x160x330 мм

Комплектация ATH-1301

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-1301	1
2.	Кабель питания	1
3.	Предохранитель	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование