Артикул: 299763

На

Тоі

Мо

На
Тоі

Мо
Вт

Ко
кан

Ко
кан

Пу
на

Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-2235:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-2235, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Двухканальный аналоговый источник питания ATH-2235: выходное напряжение 0 ... 30 В x 2, выходной ток 0 ... 5 А x 2, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 11 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-2235:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики ATH-2235

Параметр	Значения
Количество каналов	2
Выходное напряжение	0 ... 30 В x 2
Выходной ток	0 ... 5 А x 2
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Uуст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% Iуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	11 кг
Габаритные размеры	260x160x340 мм

Комплектация ATH-2235

№	Наименование	Количество
1.	Двухканальный аналоговый источник питания ATH-2235	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование