



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК Питания

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43333500



Напряжени

Ток

Мощность

Напряжени

Ток, А

Мощность,
Вт

Количество
каналов

Количество
каналов

Фиксирова
канал

Фиксирова
В

Фиксирова
А

Защита от
КЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-3335:

Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 3-разрядный LCD дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики АТН-3335

Параметры	Значения
Кол-во каналов	3
Выходное напряжение (канал 1 и 2)	0...30 В x 2
Выходной ток (канал 1 и 2)	0...5 А x 2
Выходное напряжение/ток (канал 3)	5 В / 3 А
Погрешность установки выходного напряжения	1%Ууст+2 емп
Погрешность установки выходного тока	2% Iуст + 2 емп
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное	1 мВ
Пульсация + шум по току (среднеквадратичное значение), типичное	2 мА
Питание	110 В/220 В
Габариты в упаковочной таре	220x380x430

Комплектация АТН-3335

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

