ник питания

Артикул: 43361801

Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение

Ток, А

Мощность, Вт

Количество каналов

Количество регулируемых каналов

Режим стабилизации тока и напряжения

Защита от КЗ

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-3618:

Импульсный источник питания постоянного тока высокой мощности.

- Два 3-х разрядных LED дисплей
- Раздельное отображение тока и напряжения
- Возможность точной подстройки напряжения
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Вентилятор с интеллектульным управлением

Характеристики APS-3618

Параметр		Значение
Количество каналов		1
Постоянное напряжение		0...60 В
Постоянный ток		0...18 А
Максимальная мощность		1080 Вт
Погрешность установки выходного напряжения и тока		±(0,5%+2 е.м.р.)
Шум + пульсации	по напряжению	<10 мВскз
	по току	<10 мАскз
Напряжение питания		220~240 В±10%
Габаритные размеры		210 x 163 x 430 мм

Комплектация APS-3618

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование