



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0018878



Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение

Ток, А

Мощность,
Вт

Количество
каналов

Количество регулируемых
каналов

Режим стабилизации тока и
напряжения

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPS-3610:

- Импульсный стабилизатор
- Выходное напряжение 36 В, выходной ток 10 А, макс. мощность 360 Вт
- Высокий КПД (до 70%)
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная регулировка выходных параметров ГРУБО / ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переплюсовки и перегрузки
- Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А)
- Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ)
- Малый вес, компактный корпус
- Элегантный внешний вид

Характеристики GW Instek SPS-3610

Максимальное напряжение 1 канал	36 В
Максимальный ток 1 канал	10 А
Максимальная мощность	360 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Особенности	Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А).

Комплектация GW Instek SPS-3610

№	Наименование	Количество
1.	Шнур питания	1
2.	Соединительные провода <= 3 А	1
3.	Источник питания SPS-3610	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1