



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 13137



Диаметр захвата \_\_\_\_\_

Переменное напряжение U \_\_\_\_\_

Постоянное напряжение U \_\_\_\_\_

Переменный ток I \_\_\_\_\_

Постоянный ток I \_\_\_\_\_

Частота тока \_\_\_\_\_

Ток постоянный \_\_\_\_\_

Ток переменный \_\_\_\_\_

Назначение \_\_\_\_\_

Измерение сопротивления \_\_\_\_\_

Измерение True RMS \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A3DR

:

- прозвон цепи (до 200 Ом);
- автодетектирование (постоянное/переменное);
- бесконтактный индикатор напряжения (VoltSense);
- удержание параметров;
- установка «0» показаний (DCA);
- 3½ разряда (4000);
- графическая шкала;
- макс. диаметр 32 мм;
- питание 1,5Вx2 (AA);
- автовыключение питания;
- противоударные (1,3 м).

## Характеристики APPA A3DR

| Измеряет                         | DCA ACA DCV ACV Сопротивление Частота |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Ток переменный А                 | 400                                   |
| Ток постоянный А                 | 400                                   |
| Разрешение по току (мА)          | 10                                    |
| Напряжение переменное В          | 600                                   |
| Напряжение постоянное В          | 600                                   |
| Разрешение по напряжению (мВ)    | 100                                   |
| Сопротивление максимум (кОм)     | 40                                    |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1                                   |
| Базовая погрешность              | 1,5                                   |
| Диаметр губок (мм)               | 32                                    |
| Измерение ср. кв. значения       | да                                    |
| Прозвон цепи                     | да                                    |
| Проверка диодов                  | да                                    |

## Комплектация APPA A3DR

| №  | Наименование                               | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | Токоизмерительные клещи APPA A3DR          | 1          |
| 2. | Измерительные провода ATL-3                | 2          |
| 3. | Источник питания 1,5 В x 2 ( установлены ) | 2          |
| 4. | Руководство по эксплуатации                | 1          |
| 5. | Методика поверки 54882137/2-12 МП          | 1          |
| 6. | Упаковочная коробка                        | 1          |
| 7. | Чехол                                      | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**