телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диамє захва

Перем

Посто

Ток посто

Ток перем

Назна

Ваттм

Аналс шкала

Измер сопро

Измер темпе

Измер RMS

Гибки

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ FLUKE I400S:

- Подходят к осциллографу или измерителю качества электроэнергии для измерения переменного тока до 400 А;
- Единственные токовые клещи с категорией безопасности КАТ IV 600 В / КАТ III 1000 В;
- Специально разработаны для достижения максимальных возможностей при небольших размерах;
- Обеспечивают точное считывание тока без разрыва цепи;
- Мягкая нескользящая формованная рукоятка;
- Дополнительный переходник BNC однополюсный штепсель PM9081/001 для цифровых мультиметров;
- Два диапазона: 40 A и 400 A, выход 10 и 1 мВ/А;
- Максимальный диаметр проводника Ø32 мм.

Характеристики Fluke i400S

Параметр	Значения
Номинальный диапазон тока	Диапазон 40 А от 0,5 А до 40 А Диапазон 400 А от 5 А до 400 А
Основная погрешность	Диапазон 40 А 2% + 0,015 А (45-400 Гц) Диапазон 400 А 2% + 0,04 А (45-400 Гц)
Сдвиг по фазе	Диапазон 40 A от 0,5 до 1 A Не указано от 1 A до 5 A 4° от 5 A до 10 A 3° от 10 A до 20 A 3° от 20 A до 40 A 2° от 40 A до 400 A Нет данных Диапазон 400 A от 0,5 до 1 A Нет данных от 1 A до 5 A Нет данных от 5 A до 10 A Не указано от 10 A до 20 A 2° от 20 A до 40 A 2° от 20 A до 40 A 2° от 40 A до 40 A 1,5°
Типовая полоса пропускания	Диапазон 40 А 5 Гц - 10 кГц Диапазон 400 А 5 Гц - 10 кГц
Выходной уровень(-ни)	Диапазон 40 А 10 мВ/А Диапазон 400 А 1 мВ/А

Пик-фактор	Диапазон 40 А ≤ 3 Диапазон 400 А ≤ 3 до 300 А ≤ 2,5 до 400 А
Безопасность	CAT IV 600 B, KAT III, 1000 B
Максимально допустимый ток	1000 В переменного тока
Максимальный размер проводника	32 мм
Длина кабеля выходного сигнала	2,5 м
Переходник для штырькового разъема	Да
Габаритные размеры	150х70х30 мм
Bec	114 г

Комплектация Fluke i400S

Nº	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи переменного тока с высоким уровнем безопасности Fluke i400s	

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83