



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

СВЯЗЫПРИБОР Поиск-410 Мастер комплект с генератором E-100K (100 Вт)

Артикул: 71565



Тип
об

Въ
дет

ПОИСК-410 МАСТЕР КОМПЛЕКТ С ГЕНЕРАТОРОМ E-100K (100 ВТ)

ГЕНЕРАТОР E-100K (100 ВТ)

Генератор поисковый E-100 используется в качестве источника сигнала при поиске трасс и мест повреждения силовых кабелей индукционным методом. Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку не менее 100 Вт.

ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЬ ПОИСК-410 МАСТЕР

Поиск-410 Мастер выполнен в виде легкого прочного моноблока, в котором объединены приемник и датчики в одну измерительную систему. Система датчиков позволяет определять положение кабеля на местности (режим «карта кабеля»), а также вести традиционный поиск по максимуму и минимуму в вертикальном положении. Вес моноблока 1,9 кг. Размеры 69х26х8,6 см. Громкий звук. Яркий высококонтрастный OLED-дисплей, который не теряет динамичности даже при температурах -20°C и ниже. Применение 4 NiMh аккумуляторов типоразмера "AA" емкостью не менее 2,3 А/ч. позволяет непрерывно работать 13 часов.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЯ ПОИСК-410 МАСТЕР

Параметр	Значение
Мониторинг положения кабеля на местности	есть
Мониторинг глубины залегания кабеля	есть
Измерение силы сигнального тока для поиска ответвлений и параллельных трасс	есть
Мониторинг направления сигнального тока	есть
Двухчастотный амплитудный метод поиска дефектов	есть
Двухчастотный фазовый метод поиска дефектов	есть
Контактный метод поиска дефектов	нет (дополнительная опция)
Спектр принятого сигнала 10÷20 000Гц	есть
«Живой звук»	есть
Перестраиваемая частота приемника 200÷3999Гц (функция «чужой генератор»)	есть
Автоматическая установка усиления	есть
Ручная установка усиления	есть
Яркий низкотемпературный OLED-дисплей	есть
Стрелочный индикатор	на дисплее
Совместимость с прежними моделями (использование аксессуаров, работа от одного генератора)	есть

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЯ ПОИСК-410 МАСТЕР

КАРТА+/КОМПАС

Функции «КАРТА+» и «КОМПАС» появились в новой модели трассо-дефектоискателя Поиск-410 Мастер за счет встроенных датчиков с дополнительной ориентировкой.

Датчики дают возможность определять изменение направления кабеля и отводы (режим «КОМПАС»), а также пользоваться уникальным поисковым режимом «КАРТА КАБЕЛЯ» в любом положении прибора относительно кабеля (режим «КАРТА+»).

ЭНЕРГОКАРТА

Поиск силовых кабелей промышленной частоты в пассивном режиме (без генератора) в режиме КАРТА - с более высокой точностью и измерением глубины.

МАКСИМУМ -

Метод использует классический поиск «по максимуму» с дополнительным датчиком, который «нацелен» на фоновый сигнал. Дополнительный датчик «очищает» сигнал рабочего поискового датчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЯ ПОИСК-410 МАСТЕР

Параметр		Значение
Активные частоты		2187,5 ± 1 Гц
		273,5 ± 0,5 Гц
Дополнительная частота для фазового поиска		6562,5 ± 1 Гц
Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более)	Для частоты 6562,5 Гц	45 Гц
	Для частоты 2187,5 Гц	15 Гц
	Для частоты 273,5 Гц	2,5 Гц
Максимально определяемая глубина залегания трассы		6 м
Точность измерения глубины		±5%+10 см
Точность отыскания		10 см
Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением[1]		0 – 10 кОм
Полоса пропускания без фильтра		10 ÷ 20 000 Гц
Время непрерывной работы (не менее)		13 ч
Электропитание: встроенные аккумуляторы		4 шт. АА, Ni-Mh, 2,3 А/ч.
Время зарядки аккумуляторной батареи (не более)		4 ч
Габаритные размеры прибора		257х88х685 мм
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки)		1,9 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЯ ПОИСК-410 МАСТЕР

Параметр	Значение
Температура окружающей среды	-20 ÷ +50оС
Относительная влажность воздуха	до 90% при 30оС
Атмосферное давление	86 ÷ 106 кПа

Комплектация СВЯЗЬПРИБОР Поиск-410 Мастер комплект с генератором Е-100К (100 Вт)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПОИСК-410 МАСТЕР КОМПЛЕКТ С ГЕНЕРАТОРОМ Е-100К (100 Вт)

№	Наименование	Количество
1.	Аккумуляторы Ni-Mh « АА »	4
2.	Головные телефоны	1
3.	Приемник Поиск -410 Мастер	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Е-100 - генератор поисковый (100 Вт)	1
6.	Сетевой адаптер	1
7.	Сумка для головных телефонов	1