Указатель напряжения CEM DT-9902

Артикул: 481042

По

Те
эк

Вл

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ CEM DT-9902

Указатель напряжения **CEM DT-9902** — это компактный электрический тестер стержневого типа, предназначенный для быстрого и безопасного обнаружения напряжения в электрических цепях. Прибор автоматически активируется при поднесении щупа к проверяемой цепи, что делает его удобным для оперативной диагностики. DT-9902 идеально подходит для электриков, техников и домашних мастеров, выполняющих проверку проводки, розеток и электрооборудования.

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ CEM DT-9902

- Бесконтактное обнаружение напряжения для безопасной работы;
- Автоматический выбор режима: переменный ток (AC), постоянный ток (DC) или прозвонка;
- Входное сопротивление 1 МОм;
- Автоматическое включение при обнаружении напряжения;
- Автоматическое выключение для экономии заряда батареи;
- Компактный стержневой дизайн для удобства переноски;
- Световая и звуковая индикация наличия напряжения.

Указатель напряжения CEM DT-9902 представляет собой простой и надежный инструмент для бесконтактной проверки электрических цепей. Автоматический выбор режима (AC, DC или прозвонка) и мгновенное включение при обнаружении напряжения обеспечивают удобство и скорость работы. Входное сопротивление 1 МОм гарантирует точное определение напряжения, а световая и звуковая индикация четко сигнализируют о его наличии.

Компактный стержневой дизайн позволяет легко носить DT-9902 в кармане, а автоматическое выключение продлевает срок службы батареи. Прибор не требует сложной настройки, что делает его доступным для пользователей любого уровня подготовки. В комплект поставки входят указатель напряжения, батарейка и инструкция, что позволяет начать работу сразу после распаковки.

Указатель напряжения CEM DT-9902 применяется для проверки проводки, розеток, электрооборудования и выявления напряжения в бытовых и промышленных системах. Это незаменимый инструмент для электриков, специалистов по обслуживанию и домашних мастеров, ценящих безопасность, компактность и простоту в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ DT-9902

Параметр	Значение
Звуковой сигнал	да
Диапазоны постоянного напряжения	6, 12, 24,36, 48, 110, 220 В
Диапазоны переменного напряжения	12, 24, 48, 110, 230, 400, 690 В
Проверка целостности цепи	да
Щуп	встроенный + выносной
Индикация	светодиодная, звуковая
Точность	±1,5% ± 2 (VDC), ±3,0% ± 3 (VAC)
Температура эксплуатации	0...50 °C
Влажность при эксплуатации	<90 %
Элемент питания	2x1,5 В AA
Габаритные размеры	135x51,5x38,5 мм
Вес	182 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-9902

№	Наименование	Количество
1	Указатель напряжения DT-9902	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83