



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ПР-КП10/ПР-КП20 комплект для программирования



### Описание ОВЕН ПР-КП10/ПР-КП20

Программирование ОВЕН ПР возможно только с помощью комплекта для программирования ПР-КП10 или ПР-КП20. Один комплект может быть использован для программирования неограниченного количества приборов линейки.

**Без ПР-КП записать программу в прибор невозможно.**

В комплект ПР-КПх входит:

- Преобразователь ПР-КП10 или ПР-КП20 (не требует внешнего питания).
- Кабель КС5 для подключения к СОМ-порту ПК (для ПР-КП10) или USB 2.0 типа А-В (для ПР-КП20).
- Кабель КС8 для подключения к ОВЕН ПР.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОВЕН ПР-КП10



Характеристика	Значение
разъем	СОМ DB9
температурный диапазон	0..+50
эксплуатируется при относительной влажности	80% при 35° С (без конденсации влаги)
скорость обмена	9600
кабели	1) КС5 (удлинительный) 2) КС8 (RJ12-RJ12 (1м))
питание	внешний источник питания не требуется
корпус	на Din-рейку (36×90×58)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОВЕН ПР-КП20



Характеристика	Значение
разъем	USB2.0
температурный диапазон	-20,+50
эксплуатируется при относительной влажности	95% при 35° С (без конденсации влаги)
скорость обмена	9600
кабели	1)USB 2.0 типа А-В (1,5м) 2) КС8 (RJ12-RJ12 (1м))
питание	внешний источник питания не требуется
корпус	66×46×22