



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

PSL103048 Однофазный источник питания, монтаж на DIN-рейку, 48 VDC, 0.625 A, 30 Вт

Артикул: PSL103048



Описание Lovato PSL103048

Характеристики Lovato PSL103048

Тип источника питания	Однофазный
Исполнение	Для установки на DIN рейку 35 мм
Номинальное напряжение на выходе	48 VDC
Диапазон регулирования напряжения на выходе	24 ~ 28 VDC
Номинальный ток на выходе	0,625 A
Мощность	30 Вт
Номинальное напряжение питания	100 ~ 240 VAC
Рабочая частота	47 ~ 63 Гц
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от пиков напряжения на входе	Есть
Светодиодная индикация	светодиодный индикатор очень низкого напряжения, светодиодный индикатор наличия питания
Материал корпуса	Пластик
Тип зажима для подключения к терминалам	Винты
Степень защиты терминалов	IP20
Рабочая температура	-20°C ... +71°C
Вес	0,336 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83