



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 BF50K 00 230 КОНТАКТОР ДЛЯ КОМП. РЕАКТ. МОЩНОСТИ 38kvar

Артикул: 11BF50K00230



Описание Lovato 11 BF50K 00 230

Характеристики Lovato 11 BF50K 00 230

Максимальная рабочая мощность при $\leq 50^{\circ}\text{C}$, 400V	38 кВАр
Напряжение питания катушки	230 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Число полюсов	3
Номинальный рабочий ток	58 А
Предохранитель gG	80 А
Электрическая износостойкость	≥ 200000 циклов
Максимальная частота срабатывания	≤ 120 циклов/час
Рабочая температура	$\leq 50^{\circ}\text{C}$
Вес	1,440 кг
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83