



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

BFK38 00A 230 КОНТАКТОР ДЛЯ КОМП. РЕАКТ. МОЩНОСТИ 30kvar

Артикул: BFK3800A230



Описание Lovato BFK38 00A 230

Характеристики Lovato BFK38 00A 230

Максимальная рабочая мощность при $\leq 50^\circ$, 400V	30 кВАр
Напряжение питания катушки	230 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Число полюсов	3
Номинальный рабочий ток	43 A
Предохранитель gG	63 A
Электрическая износостойкость	≥ 200000 циклов
Максимальная частота срабатывания	≤ 120 циклов/час
Рабочая температура	$\leq 50^\circ\text{C}$
Вес	0,472 кг
Количество в упаковке	10 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83