



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN12 98 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АМПЕРМЕТРОВ 4 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN1298U



Описание Lovato 7 GN12 98 U

Характеристики Lovato 7 GN12 98 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество положений	4
Способ подключения	L1-L2-L3 через 3 трансформатора тока
Номинальный тепловой ток I _{th}	16 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	12 A
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты	IP40 или IP65 с опциональной фронтальной панелью
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	3х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	–25°C ... +55°C
Вес	0,115 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83