



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

BCF012524 Автоматическое зарядное устройство 1,25A 24VDC, импульсное, один режим заряда

Артикул: BCF012524



Описание Lovato BCF012524

Характеристики Lovato BCF012524

Исполнение	Модульное
Номинальный выходной ток	1,25 A
Номинальное выходное напряжение	12 VDC
Напряжение питания	100 ~ 240 VAC (±10%), 50/60 Гц (±10%)
Регулировка тока заряда	Нет
Тип выхода	1 релейный выход 3 A, 250 VAC
Ограничение тока	Есть
Предохранитель цепи питания	2 A
Выходной предохранитель	Нет
Светодиодная индикация	Есть
Защита от короткого замыкания в цепи аккумулятора	Есть
Защита от инверсии полярности аккумулятора	Есть
Защита от низкого напряжения на выводах аккумулятора	Есть
Тип соединения	Фиксированные зажимы
Крепление	На DIN рейку 35 мм или винтовое
Способ охлаждения	Естественное
Защита от перегрузки на выходе	Есть
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–40°C ... +51°C
Вес	0,332 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83