



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 RFN9 15 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕПЛОВОЕ 9-15А ДЛЯ КОНТАКТОРОВ ВГ.. (БЕЗ КОНТРОЛЯ ОБРЫВА ФАЗЫ)

Артикул: 11RFN915



Описание Lovato 11 RFN9 15

Характеристики Lovato 11 RFN9 15

Исполнение	Без контроля обрыва фазы
Пределы регулирования тока	9 ~ 15 А
Номинальное напряжение изоляции силовой цепи Ui	690 В
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp	8 кВ
Рабочая частота	0 ~ 400 Гц
Мощность рассеивания на фазу	0,7 ~ 2,4 Вт
Конфигурация вспомогательных встроенных контактов	NO + NC
Номинальное напряжение изоляции вспомогательной цепи	690 В
Конвекционный тепловой ток Ith вспомогательной цепи	10 А
Индикатор срабатывания	Кнопка "Test"
Переустановка	Ручная
Подключение	Прямое на контактор
Тип соединения основной цепи	Винт М4 и скоба
Тип соединения вспомогательной цепи	Винтовой зажим с плоской шайбой
Монтажное положение	Стандартное: в вертикальной плоскости, допустимое: ±30°
Способ установки	На контактор или отдельно
Рабочая температура	–20°С ... +55°С
Вес	0,123 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83