



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 401-4013

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 600-1113

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мухоморова, д. 10

РАБОТАЕМ В БУДУЩИХ ДНЯХ ДО 18

Часов © ЭСКО МП

устройство проверки первичным током до 6,2 кА

3 д



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 6,2 КА LET-1000-RD

LET-1000-RD простое и надежное устройство для прогрузки первичным синусоидальным током до 6,25 кА. Предназначено для первичных испытаний при обслуживании и вводе силовых подстанций в эксплуатацию. Регулировка выходного тока осуществляется при помощи плавнорегулируемого трансформатора – вариак.

Встроенные цифровые амперметр и таймер.

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 6,2 КА LET-1000-RD

- Проверка устройств РЗА первичным током;
- Прогрузка автоматических выключателей;
- Проверка измерительных трансформаторов тока.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 6,2 КА LET-1000-RD

- Непрерывный ток 1000 А, 2 кВА, 3 диапазона;
- Встроенный амперметр с точностью 0,5 %;
- Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс;
- Защита от КЗ и от перегрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 6,2 КА LET-1000-RD

Параметр			Значение			
Максимальный ток			6250 А			
Мощность			2000 ВА			
Максимальный выходной ток, А						
Непрерывно	60 мин	15 мин	3 мин	1 мин	1 сек	Напряжение холостого хода
1000	1500	2250	2750	3500	6250	3,2 В
500	750	1125	1375	1750	3125	6,8 В
250	375	560	680	875	1650	10,5 В
Цикл охлаждения	15 мин	20 мин	20 мин	30 мин		
Таймер						
Диапазон			00,001 - 99999 с. (автоподбор)			
Точность			0,0003% ± 1 цифра			
Общие характеристики						
Управление			ручное			
Рабочее напряжение			230 В ± 10% 50-60 Гц			
Рабочая температура			0 - 55 °С			
Корпус			сверхпрочная износостойкая эмалированная сталь			
Размеры			380 x 310 x 540 мм			
Вес			69 кг			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LET-1000-RD

№	Наименование	Количество
1	Устройство прогрузочное LET-1000-RD	1
2	Кабель питания, длина 3 м	1
3	Кабель для подключения, длина 3 м, 185 мм ²	2
4	Кабель измерительный, длина 2 м	2
5	Нейлоновая защитная "рубашка"	1
6	Руководство пользователя	1
7	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83