



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMED130 Счетчик энергии

Артикул: DMED130



Описание Lovato DMED130

Однофазный программируемый цифровой счетчик мультиизмеритель: счетчик реактивной и активной энергии, тока, напряжения, реактивной и активной мощности и т.д.

Характеристики Lovato DMED130

Исполнение	Однофазный программируемый цифровой счетчик с возможностью расширения
Тип корпуса	Модульный, 2 модуля DIN43880
Номинальное напряжение питания	220 ~ 240 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение, Uimp	6 кВ
Максимальный ток, Imax	63 А
Импульсный выход	1000 импульсов/кВт·ч
Статический выход	Нет
Светодиодная индикация выходных импульсов	Есть
Погрешность измерения активной энергии	Класс 1
Интерфейс связи	Есть
Способ подключения	Напрямую
Тип зажимов для подключения	Фиксированные
Материал корпуса	Полиамид
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,148 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83