



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 800 258 80 83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. Пилыцкого, д. 10, стр. 1
Источник питания постоянного тока АК ИП-1159/1-50-10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1159/1-50-10



Тип преобразования _____

Напряжение _____

Ток _____

Режим стабилизации тока и напряжения _____

Подключение к ПК _____

Питание _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1159/1-50-10

- Импульсный источник питания: 0...50 В / 0...10 А / 180 Вт;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Максимальное разрешение: 1 мВ, 1 мА;
- Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения;
- Нагрузочный резистор на выходе источника с функцией отключения;
- Работа с удаленной нагрузкой (4-х пр. подключение);
- Возможность монтажа в стойку 19";
- Внутренняя память 50 шагов;
- Интерфейсы: USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB;
- Встроенный WEB браузер;
- ЖК- дисплей (6 см), угол обзора 170 градусов;
- Возможность параллельного (до 3-х) и последовательного (2 шт) соединения источников.

Характеристики АК ИП-1159/1-50-10

Максимальное напряжение 1 канал	50 В
Максимальный ток 1 канал	10 А
Максимальная мощность	180 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, LAN, Аналоговый, Опция - GPIB
19" форм фактор	Да
Особенности	WEB интерфейс, дискретность установки 1 мВ/ 1 мА.

Комплектация АК ИП-1159/1-50-10

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока АК ИП-1159/1-50-10	1
2.	Кабель USB	1
3.	Кабель питания	1