ник питания

Артикул: 43133521

По
на

По
то

На

То

Ко
ка

Ре
на

За
КЗ

Пу
на

Пи

Описание Aktakom APS-1335

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией APS-1335 предназначен для проведения работ в процессе наладки, ремонта и лабораторных исследований. Источник питания выдает плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток. 3-разрядный LCD дисплей. Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току и от переполюсовки. Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики Aktakom APS-1335

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...5 А
Разрешение установки выходного напряжения	0,1 В
Разрешение установки выходного тока	0,01 А
Погрешность установки выходного напряжения	1%Uуст+2 емр
Погрешность установки выходного тока	2% Iуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	Не более 10 мВ
Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току и от переполюсовки	Есть
Режим стабилизации тока и напряжения	Есть
Дисплей	Четыре 3-х -разрядных LED дисплея
Питание	220±22 В
Габаритные размеры	291x136x158 мм
Масса	6 кг

Комплектация Aktakom APS-1335

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1335	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование