



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43523500



Мощность _____

Количество
каналов _____

Режим стабилизации тока и
напряжения _____

Подключение к
ПК _____

Питание _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-5235:

- 2 регулируемых канала;
- Максимальная мощность (общая): 378 Вт;
- Максимальная мощность на канал: 360 Вт (канал 1), 18 Вт (канал 3);
- Возможность отключения нагрузки;
- Разъемы Sense для четырехпроводной схемы подключения;
- Режимы стабилизации напряжения и тока;
- Защита по току, по напряжению;
- 3 ячейки памяти для сохранения параметров;
- Программирование работы по списку (тайминг) 100 групп;
- Функция регистратора данных с записью выходных параметров (напряжение, ток) и их отображение в графическом виде;
- Память регистратора 10 К точек (напряжение, ток, мощность);
- Интеллектуальная система охлаждения;
- Интерфейсы USB-host, USB-device, RS-232, LAN;
- Поддержка SCPI команд, программирования в LabView.

Характеристики Aktakom APS-5235

Параметры		Канал 1	Канал 2
Выходные параметры	Напряжение	0...60 В	0...6 В
	Ток	0...6 А	0...3 А
Нестабильность по сети	Напряжение	$\leq 0,01\% + 3 \text{ мВ}$	
	Ток	$\leq 0,01\% + 3 \text{ мА}$	
Нестабильность по нагрузке	Напряжение	$\leq 0,01\% + 3 \text{ мВ}$	
	Ток	$\leq 0,01\% + 3 \text{ мА}$	
Пulsации и шум (20 Гц...20 МГц)	Напряжение	$\leq 4 \text{ мВп-п}$ $\leq 1 \text{ мВскз}$	$\leq 3 \text{ мВп-п}$ $\leq 1 \text{ мВскз}$
	Ток	$\leq 5 \text{ мАскз}$	$\leq 4 \text{ мАскз}$
Разрешение установки	Напряжение	1 мВ	
	Ток	1 мА	
Погрешность установки (25 °C $\pm$ 5 °C)	Напряжение	$\leq 0,03\% + 10 \text{ мВ}$	
	Ток	$\leq 0,1\% + 8 \text{ мА}$	$\leq 0,1\% + 5 \text{ мА}$
Разрешение считывания	Напряжение	1 мВ	
	Ток	1 мА	
Погрешность считывания (25 °C $\pm$ 5 °C)	Напряжение	$\leq 0,03\% + 10 \text{ мВ}$	
	Ток	$\leq 0,1\% + 8 \text{ мА}$	$\leq 0,1\% + 5 \text{ мА}$

Комплектация Aktakom APS-5235

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-5235	1
2.	Кабель питания	1

№	Наименование	Количество
3.	Кабель USB	1
4.	Предохранитель	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83