— карманный детектор напряжения

Артикул: E1-02-001

Ди
из

Кл
за

Те
ра

Вл

Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ FLUKE 1AC-E1-II

Работать с бесконтактным тестером переменного напряжения **Fluke 1AC-E1-II** очень легко. Просто дотроньтесь наконечником до клеммной коробки, вывода или кабеля. При наличии напряжения наконечник становится красным, а прибор подает звуковые сигналы. Электрики, ремонтники, персонал по обслуживанию и безопасности, а также домовладельцы могут быстро проверить наличие напряжения в сети как в производственных, так и в домашних условиях.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ FLUKE 1AC-E1-II

Определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником. При наличии напряжения индикатор наконечника загорается красным, и раздается звуковой сигнал (если он не отключен).

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ FLUKE 1AC-E1-II

- Технология Voltbeat™ и постоянная самодиагностика обеспечивает уверенность в работоспособности устройства;
- При обнаружении напряжения загорается индикатор и издается звуковой сигнал;
- CAT IV 1000 В для дополнительной защиты;
- Диапазон от 200 В до 1000 В переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ FLUKE 1AC-E1-II

Параметр	Значение
Диапазоны измерения напряжения	от 200 В до 1000 В переменного тока от 45 Гц до 405 Гц
Конструкция наконечника детектора	Плоский или круглый наконечник, в зависимости от модели
Источник света	Один красный светодиод высокой яркости
Уровень безопасности	1000 В, CAT IV
Степень защиты	IP 40
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C
Диапазоны влажности рабочей среды	от 0 % до 95 % (от 0 °C до 30 °C) от 0 % до 75 % (от 30 °C до 40 °C) от 0 % до 45 % (от 40 °C до 55 °C)
Высота над уровнем моря при эксплуатации	3000 измерений
Батареи	2 щелочных элемента AAA

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 1AC-E1-II

№	Наименование	Количество
1	Детектор напряжения Fluke 1AC-E1-II	1
2	Щелочной элемент AAA	2
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование