



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ия АКИП-1162-32-480
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тип
преобразования

Напряжение

Ток

Мощность

Режим стабилиз:
напряжения

Подключение к
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1162-32-480:

- Импульсный источник питания;
- Выходное напряжение 32 В;
- Выходной ток 480 А;
- Мощность 12000 Вт;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Внутренняя память (56 профилей);
- Возможность параллельного соединения (до 16 приборов);
- Возможность установки в 19" стойку;
- Интерфейсы - CAN, LAN, USB, цифровой. Опции – RS-232, GPIB, аналоговый.

Характеристики Источник питания АКИП-1162-32-480

Максимальное напряжение 1 канал	32 В
Максимальный ток 1 канал	480 А
Максимальная мощность	12000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	CAN, LAN, USB, цифровой. Опции – RS-232, GPIB, аналоговый
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки 1 мВ/ 10 мА. Возможность параллельного соединения (до 16 приборов). Внутренняя память (56 профилей).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83