



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России +7 (800) 300-34-17

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-1166-6-300-34

Характеристики АКИП-1166-6-300-34

Максимальное напряжение 1 канал	300 В
Максимальный ток 1 канал	34 А
Максимальная мощность	6000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	да
ДУ (интерфейс)	RS-485, аналоговый (опция)
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 1 мА, режим генератора, построение графиков на дисплее, работа по программе 50 шагов

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83