ЗМ генератор сигналов НЧ (0.1 Гц … 3 МГц)

Описание ПрофКиП Г3-108М генератор сигналов НЧ (0.1 Гц … 3 МГц)

- Частотный диапазон: 0.1 Гц … 3 МГц
- Форма сигналов: синус, прямоугольник, треугольник
- Высокая точность: ±1x10-6
- Высокая стабильность частоты: ±1x10-6
- Макс. разрешение по частоте: 100 мГц
- Синусоидальная волна с низким искажением: <0.3%
- Питание: 110 В … 127 В ±10%, 220 В … 240 В ±10%, 50 Гц ±2 Гц /60 Гц ±2 Гц
- Габариты, вес: 300x110x265 мм, 1.5 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование