



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

MM202

Артикул: VA-MM202



Влажность

Напряжение постоянное (В),
тах

Напряжение переменное (В),
тах

Дисплей

Температура
рабочая

Размеры

Вес

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 92555-24

ФУНКЦИИ ПРИБОРА:

- TRUE RMS
- Проверка наличия в цепи переменного напряжения бесконтактным способом;
- Индикация обратной полярности;
- Удержание данных на дисплее;
- Автоматическое отключение прибора;
- Подсветка дисплея;
- Фонарик;
- Индикация необходимости замены батарей питания;
- Защита от перегрузки;
- Индикация перегрузки;
- Звуковой тестер;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Величина	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность**
Постоянное напряжение	200 мВ 2 В 20 В 200 В 600 В	0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В	± (0,005% + 5 е.м.р.)
Переменное напряжение (TRUE RMS)	200 В 600 В	0,1 В 1 В	±(0,012% + 10 е.м.р.)
Постоянный ток	200 мкА 200 мА 10А	0,1 мкА 0,1 мА 0,01 А	± (0,01% + 10 е.м.р.)
Сопротивление	200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 МОм 20 МОм	0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм	±(0,008% + 5 е.м.р.)
Емкость	200 мкФ	0,1 мкФ	±(0,05% + 5 е.м.р.)
Прозвонка цепи	есть		
Тестирование диодов	есть		
Дисплей	3 ½-разрядный, 1999 отсчетов, жидкокристаллический		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- предохранитель: F 0,63А/1000V диам. 10,3х38 (вход мА/мА), F 10А/1000V диам. 10,3х38 (вход А);
- категория защиты по напряжению: CAT III 1000В, CAT IV 600В, степень загрязнения - 2;
- степень защиты: IP40;
- предельная рабочая высота: 2000 м;
- рабочая температура и относительная влажность: от 0оС до +40оС, менее 80%;

- габаритные размеры и вес без упаковки: 143*72*43мм 0,220 кг (включая батарею);
- габаритные размеры и вес в упаковке: 165*116*55 мм 0,345 кг;
- прибор соответствует стандартам: ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 61010-1:2001;

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Мультиметр – 1 шт.;
- Комплект тестовых проводов - 1 пара;
- Батарея 1,5V AAA - 2 шт.;
- Методика поверки;
- Руководство по эксплуатации.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83