



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ия E3634A

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ОПИСАНИЕ

Выходные параметры

Диапазон 1: напряжение от 0 до 25 В, ток от 0 до 7 А

Диапазон 2: напряжение от 0 до 50 В, ток от 0 до 4 А

- Погрешность программирования (при 25°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$)
- Напряжение: 0,05% + 10 мВ
- Ток: 0,2% + 10 мА
- Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)
- Напряжение помехи нормального вида: не более 3 мВ (размах)/500 мкВ (СКЗ)
- Ток помехи нормального вида: не более 2 мА (СКЗ)
- Ток помехи общего вида: не более 1,5 мкА (СКЗ)
- Погрешность измерения (при 25°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$)
- Напряжение: 0,05% + 5 мВ
- Ток: 0,15% + 5 мА

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83