



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОБНИК
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пр



Описание Fluke 80K-40

Высоковольтный щуп Fluke 80K-40 позволяет с помощью мультиметра проводить измерения напряжения до 40000 В. Предназначен только для маломощных бытовых электроприборов. Разработан для мультиметров с входным импедансом 10МΩ.

Характеристики Fluke 80K-40

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения DC	1...40 кВ
Точность измерения напряжения DC	±1% (20...35 кВ), ±2% (0...20 кВ), ±2% (35...40 кВ)
Диапазон измерения напряжения AC	28 кВ (VACrms)
Точность измерения напряжения тока AC	±5% (для 60 Гц)
Коэффициент трансформации	1000:1
Длина	0,36 м
Вес	170 г
Размеры	250 x 50 мм
Соответствуют норме	EN61010-2-031

Комплектация Fluke 80K-40

№	Наименование	Количество
1.	Высоковольтный пробник Fluke 80K-40	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83