

Пи Тег

pa

Pa: Be

Описание ПрофКиП Ю116 — люксметр

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Люксметр ПрофКиП Ю116 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Применяется при исследовании электрооптических источников света, применяемых в различных областях. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю116 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю116 оснащен усовершенствованным выносным датчиком освещенности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

• Диапазон измерений: 1 люкс ... 200000 люкс

• Тип датчика: выносной

Точность: ±3%Разрешение: 1 люкс /1 FC

Повторяемость измерений: ±2%
Частота измерений: 1.5 изм /с
Время ответа: 1 с

• Единицы измерения: люкс, FC

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Параметры	Значения			
Диапазон измерений	1 люкс 200000 люкс			
Тип датчик	выносной			
Точность	±3%			
Разрешение	1 люкс, 1 FC			
Повторяемость измерений	±2%			
Частота измерений	1.5 изм /с			
Время ответа	1 c			
Единицы измерения	люкс, FC			
Функции				
Выбор диапазона измерений	вручную			
Удержание показаний (HOLD)				
Регистрация пиковых значений				
Индикация выхода за диапазон измерений				
Индикация разрядки батареи				

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

■ Режим работы: 0°С ... 40°С ■ Питание: 9 В батарея

• Габаритные размеры: 151x83x26.5 мм

■ Bec: 0.209 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Наименование	Количество
Люксметр ПрофКиП Ю116	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Параметр	Значение		
Диапазон измерений	1 люкс 200000 люкс		
Тип датчик	Выносной		
Точность	±3%		
Разрешение	1 люкс, 1 FC		
Повторяемость измерений	±2%		
Частота измерений	1.5 изм /с		
Время ответа	1 c		
Единицы измерения	Люкс, FC		
Функции			
Выбор диапазона измерений	Вручную		
Удержание показаний (HOLD)			
Регистрация пиковых значений			
Индикация выхода за диапазон измерений			
Индикация разрядки батареи			
Общие данные			
Режим работы	0°C 40°C		
Питание	9 В батарея		
Габаритные размеры	151х83х26.5 мм		
Bec	0.209 кг		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Ю116

Nº	Наименование	Количество
1	Люксметр ПрофКиП Ю116	1
2	Жесткий кейс для переноски	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83