



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8(495)258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ПИЛЬНИКОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Измеритель постоянного тока АКИП-1168



Описание АКИП-1168

Характеристики АКИП-1168

Максимальное напряжение 1 канал	32 В
Максимальное напряжение 2 канал	32 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальный ток 1 канал	3,2 А
Максимальный ток 2 канал	3,2 А
Максимальный ток 3 канал	3,2 А
Максимальная мощность	204,8 Вт
Тип преобразования	линейный
Возможность объединения каналов	да
Интерфейс	USB
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность индикации 10 мВ, 10 мА. Нестабильность от 0,01 %, пульсации 300 мкВ ср. кв., 3 мА ср. кв. Графический светодиодный индикатор. Встроенная память (5 ячеек) для сохранения/вызова профиля настроек. Индивидуальные клавиши электронного отключения выхода. Функция блокировки кнопок на передней панели.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83