одульная электронная нагрузка постоянного тока

Артикул: АКИП-1304А

На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

Описание АКИП-1304А

Нагрузка электронная программируемая модульная АКИП-1304А: Ток до 10 А; Напряжение до 500 В; Мощность до 300 Вт; Интерфейс RS-232, опционально: дистанционное управление по интерфейсу КОП (используется только один адрес); Одновременная индикация I/ U/ P (4,5 разр.); Установка ограничения по мощности; Для работы требуется шасси 3300С или 3302С; Масса 3,5 кг.

Благодаря наличию 2-х базовых шасси 3300С и 3302С имеется возможность набора требуемого сочетания нагрузочной мощности и числа измерительных каналов (установкой от 1 до 4-х сменных модулей).

Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме).

Характеристики АКИП-1304А

Параметр	Значения
Входные параметры	
Напряжение на нагрузке	500 В
Ток в нагрузке	10 А
Потребляемая мощность	300 Вт
Режим постоянного напряжения	
Диапазон установки	0...500 В
Погрешность установки	±(0,1%*Uуст+0,1%*Uконечн)
Дискретность установки	0,13 В
Режим постоянного сопротивления	
Диапазон установки (Ом)	2,666...50 50...18750
Погрешность установки	±(0,2%*Rуст+0,1%*Rконечн)
Дискретность установки	13,33 мОм
Режим постоянного тока, статический режим	
Диапазон установки	0...1 / 10 А
Погрешность установки	±(0,2%*Iуст+0,2%*Iконечн)
Дискретность установки	0,27 / 2,7 мА
Режим постоянной мощности	
Диапазон установки	300 Вт
Погрешность установки	±(0,5%*Pуст+0,5%*Pконечн)
Дискретность установки	0,08 Вт
Измерение напряжения	
Диапазон (разрешение)	0...199 В / 500 В (0,01 / 0,1В)
Погрешность измерения	±(0,05%*Uизм+0,05%*Uконечн)
Измерение тока	
Диапазон (разрешение)	0...10 А (1 мА)
Погрешность измерения	±(0,2%*Iизм+0,2%*Iконечн)
Общие данные	
Интерфейс шасси	RS-232 (КОП – опция)
Габаритные размеры	108 x 143 x 405 мм

Масса	3,5 кг

Комплектация АКИП-1304А

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая модульная АКИП-1304А	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83