



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Юннап АКИП-1396/4
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-1396/4

Характеристики АКИП-1396/4

Максимальная мощность	400 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	500 В
Максимальный ток	30 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP, динамический (Dyapamic), LED-тест (с/д драйвер), тест времени (TIME), тест батареи, пошаговый автотест (List), тест эффекта нагрузки (load effect), комбинированный тест (одновременно два режима)
Форм фактор	моноблок
Особенности	4-х проводная схема подключения. Динамический режим (переключение с частотой до 50 кГц). Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания. Интеллектуальная система охлаждения. Отображение графика при отборе мощности (Real-time Waveform). Порт USB (сохранение скриншотов, данных измерений, профилей), цветной ЖК-дисплей
ДУ (Интерфейс)	RS232
19" форм фактор	нет

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83