



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЕРОВОДСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Юридический отдел
Тел: +7 (495) 258-80-83
E-mail: zakaz@eskomp.ru



Описание АКІП-1399-40-600-3000

Характеристики АКІП-1399-40-600-3000

Максимальная мощность	3000 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	40 В
Максимальный ток	600 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	СС, CV, CR, CP
Динамический режим	Нет
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Сверхнизкое входное напряжение при максимальном токе – 0,2 В при 600 А
ДУ (Интерфейс)	RS-232, LAN, CAN
19" форм фактор	Да

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83