



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АК ИП-2701/4

Характеристики АК ИП-2701/4

Число каналов	1
Виды измерений	DCI
Базовая погрешность DCI (%)	0,05
Постоянный ток	1 фА ... 20 мА
Разрешение (DC)	1 фА
Разрядность индикатора	6,5
Особенности	Графический ЖК-дисплей, построение графиков, гистограмм.
Интерфейс	USB, LAN, GPIB, RS-232

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83