



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

АКИП-3217 опция 045



Описание АКИП-3217 опция 045

Характеристики АКИП-3217 опция 045

Количество каналов	2 (ВЧ, НЧ-опция)
Частотный диапазон ОТ	6 кГц (ВЧ), 0,1 Гц (НЧ)
Частотный диапазон ДО	45 ГГц (ВЧ), 10 МГц (НЧ)
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±5Е-10
Выходной уровень (минимум)	-20 дБм, опция - -150 дБм (ВЧ), 1 мВпик-пик (НЧ)
Выходной уровень (максимум)	+15 дБм, опция - +20 дБм (ВЧ), 5 Впик-пик (НЧ)
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	опции - АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
ГКЧ	да (опция)
Экран (см, разрешение)	TFT, сенсорный, 29,46 см
Особенности	Генератор сигналов высокочастотный. Опциональная поддержка АМ, ЧМ и ФМ модуляций. Минимальная длительность импульса импульсной модуляции (опционально) 20 нс, длительность фронта <10 нс. Фазовый шум
Интерфейс	USB, LAN, GPIB.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83