



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 495) 240-30-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-3423/1



Ко
кат

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК'

Описание АКИП-3423/1

- Количество каналов: 4;
- Частотный диапазон ОТ: 1 мкГц;
- Частотный диапазон ДО: 200 МГц;
- Опорный генератор (погрешность установки частоты): $\pm 1 \times 10^{-6}$;
- Выходной уровень (минимум): 1 мВпик-пик;
- Выходной уровень (максимум): 10 Впик-пик;
- Выходной импеданс (Ом): 50; ЦАП (бит): 14;
- Память (СПФ): 32 МБ;
- Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, АМн, ЧМн, ФМн, СУМ; ГКЧ: Да;
- BURST Пакетный режим: Да; Экран (см, разрешение): ЖК, сенсорный, 800x400, 17,78 см;
- Особенности: Прямой цифровой синтез (DDS), дискретизация до 1,2 ГГц. Режим формирования сигнала произвольной формы с дискретизацией до 200 МГц, память 32 МБ. Встроенные сигналы специальной формы (165 видов). Формирование выходного сигнала путем задания гармоник;
- Интерфейс: USB, LAN, WiFi;

Характеристики АКИП-3423/1

Количество каналов	4
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	200 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1E-6$
Выходной уровень (минимум)	1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	32 МБ
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, АМн, ЧМн, ФМн, СУМ
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	ЖК, сенсорный, 800x400, 17,78 см
Особенности	Прямой цифровой синтез (DDS), дискретизация до 1,2 ГГц. Режим формирования сигнала произвольной формы с дискретизацией до 200 МГц, память 32 МБ. Встроенные сигналы специальной формы (165 видов). Формирование выходного сигнала путем задания гармоник.
Интерфейс	USB, LAN, WiFi

Комплектация АКИП-3423/1

Наименование	Количество
Генератор АКИП-3423/1	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Соединительный кабель	1 шт.
Компакт диск с ПО	1 шт.
Дополнительная антенна	1 шт.

Наименование

Количество

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83