



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по номеру 8-800-330-10-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## Описание АКИП-6114/1

## Характеристики АКИП-6114/1

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измеряемые параметры             | $ Z $ , $?z$ , $ Y $ , $?y$ , $C_p$ , $C_s$ , $L_p$ , $L_s$ , $R_p$ , $R_s$ , $D$ , $Q$ , $R$ , $X$ , $G$ , $B$ , $DCR$ , $Vac$ , $Iac$ , $Vdc$ , $Idc$ , $?r'$ , $?r''$ , $?r$ , $?'$ , $?$ , $tan ?$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Погрешность                      | 0,08 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Электрическое сопротивление (от) | 1 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Электрическое сопротивление (до) | 100 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Разрешение (R)                   | 1 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Электрическая емкость (от)       | 1 фФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Электрическая емкость (до)       | 100 мФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разрешение (C)                   | 1 фФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Индуктивность (от)               | 100 пГн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Индуктивность (до)               | 100 мГн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Разрешение (L)                   | 100 пГн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Частота тест сигнала             | 10Гц ... 15МГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Диапазон частот                  | Нефиксированное значение, дискретность установки 1 мГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Особенности                      | Скорость измерения - 2,5 мс/ 10 мс/ 40 мс/ 80 мс / 400 мс . Усреднение значений (1...999). Допусковый контроль (Pass/Fail) в режимах - «абс. знач./?-изм/ %». Большой цветной графический сенсорный ЖК-дисплей (25 см в 6 разрядов). Точечные измерения. Табличные измерения по листу качания- по 1601 точке. Режим графической развертки. Переключаемый вых. импеданс (25/ 100 Ом). Режимы калибровки - КЗ/ ХХ/ На нагрузке. Гнезда USB на передней и задней панелей для flash-накопителя. Подключение клавиатуры и мыши. |
| Интерфейс                        | RS-232, USB (Host/ Device) 4 шт, LAN, GPIB, Handler, VGA, HDMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Уровень тест сигнала             | 5 мВ ... 2 Вскз, 50 мкА ... 20 мАскз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |