



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-77-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Измеритель мощности АКИП-787235В



Описание АКИП-787235В

Характеристики АКИП-787235В

Количество каналов	1
Диапазон частот	8 кГц — 8 ГГц
Диапазон измерений	-70 ... +26 дБм
Особенности	Измерение средней мощности непрерывных (CW) и модулированных сигналов. Погрешность измерения до $\pm 0,19$ дБ. Частота дискретизации 20 МВ/с. Скорость измерения до 50 000 отсчетов/с. Внешняя/внутренняя установка нуля без отключения от исследуемого устройства. Вход внешнего запуска (разъем BNC—MMCX) и выход синхросигнала. Компенсация канального и частотно-зависимого смещения (до 10 таблиц по 4000 точек). Совместим с измерительным блоком АКИП-72439D
Интерфейс	USB 2.0

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83