ıротивления изоляции АКИП-8608

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ис
В

Из
со

Ди

Ос

Описание АКИП-8608

- измерение сопротивления изоляции до 3,1 ГОм, максимальное разрешение 1 кОм;
- испытательное напряжение: 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 В (постоянное, фиксированные значения);
- измерение напряжения до 1000 В (постоянное / переменное), силы тока (мА), частоты, ёмкости, сопротивления, целостности цепи, проверка диодов и температуры;
- разрешение: 0,01 мВ / 0,01 Ом / 0,1 мА / 0,1 Гц / 10 пФ / 1°;
- измерение среднеквадратического значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- измерение тока до 300 А с помощью опциональных клещей;
- ЖК-индикатор (3000);
- графическая линейная шкала (30 сегментов);
- установка нуля (в режиме измерения сопротивления);
- защитная блокировка гнезд для подключения измерительных проводов;
- автовыключение питания;
- защита от пыли и брызг;
- регистрация Min / Max значений;
- батарейное питание, индикация состояния источников питания;
- надёжность, безопасность (категория IV 600 В/категория III 1000 В).

Характеристики АКИП-8608

Диапазон сопротивления	10 мОм…30 МОм
Диапазон сопротивления изоляции	100 кОм…3,1 ГОм
Испытательное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Максимальный тестовый ток	> 1 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток, Частота, Емкость, Тест диодов, Прозвонка цепи, Температура (PT100/1000)
Вид питания	Батарея, AAA тип, 1,5 В, 6 шт
Особенности	функциональность «2 в 1» (TRMS- мультиметр, мегомметр), механическая блокировка входных гнезд (ABS) - защита от ошибочного подключения изм. проводов, графическая линейная шкала (30 сегментов). Компенсация начального сопротивления/ёмкости (уст.0), измерение тока до 300А с помощью внешних т/клещей (опция), режим регистрации МИН/ МАКС значений, защита от пыли и брызг (класс IP50), ЖКИ с подсветкой (4 разряда, макс. «3100»), измерение температуры -100 …+850?С (в зав. от типа термосопротивления PT100/ PT1000)

Комплектация АКИП-8608

№	Наименование	Количество
1	Измеритель сопротивления изоляции АКИП-8608	1
2	Запасные предохранители (комплект)	1
3	Набор кабелей (комплект)	1
4	Ремень для переноски	1
5	Защитный кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83