



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
и АКИП-9901

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-9901



Описание АКИП Эквивалент сети АКИП-9901

Компактный 2-х проводный V обр. эквивалент сети для измерения помех сети питания, вызванных потребителем при анализе ЭМС. Предназначен для измерения напряжения промышленных радиопомех вызванных тестируемым устройством. Диапазон рабочих частот: 9 кГц ... 30 МГц, максимальный рабочий ток: 16 А. Максимальное напряжение электропитания: ~ 240 В 50/60 Гц (+/- 10 %); 50 В пост. Вх. сопротивление 50 Ом. Встроенный аттенюатор (фикс.): 10 дБ. Фильтр ВЧ (переключаемый): 150 кГц. ВЧ выход: разъем BNC (50 Ом). Моноблочный конструктив, евро розетка (3 конт: N, L1, PE). Функция «Эквивалент руки» (artificial hand). Соответствие: EN61326 (ЭМС), EN61010. Габариты: 338x237x133 мм, масса: 4,2 кг.

Комплектация АКИП Эквивалент сети АКИП-9901

Наименование	Количество
Эквивалент сети АКИП-9901	1 шт.
Кабель BNC	1 шт.
Адаптер BNC-N	1 шт.
Переходник универсальный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83