



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 363-00-00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 48311600



Ко
ка

Ча
та

Ча
та

Ре
за

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА АКС-3116:

- асинхронный/метасинхронный/синхронный сбор данных
- внутреннее/внешнее тактирование
- измерение с помощью курсоров и меток
- навигация по буферу данных
- представление массива данных в табличном виде (шестнадцатеричный код)
- гибкие возможности выбора порога: произвольная настройка, выбор стандартного порога: TTL, CMOS, ECL, PECL, LVPECL, LVCMOS 1.5 В, LVCMOS 1.8 В, LVCMOS 2.5 В, LVCMOS 3.3 В, LVDS, определяемые пользователем
- отображение 2 групп каналов с текстовым обозначением состояния группы
- поиск различных событий в массиве данных: параллельному шаблону, последовательному шаблону, поиск случайных импульсных помех — глитчей
- выбор единиц измерения
- наложение систем масок на каждую выборку массива данных (логический фильтр)
- масштабирование временной шкалы
- запись/чтение данных/изображения в файл
- сохранение настроек

Характеристики Aktakom AKC-3116

Параметры	Значение
Количество каналов	16
Объем буфера	До 2 М выборок на каждый канал
Частота внутреннего тактирования	2,5 кГц...200 МГц
Частота внешнего тактирования	3...37,5 МГц (метасинхронный режим)
Синхронный сбор данных	10 Гц . 25 МГц
Шаг частот дискретизации	1; 2; 5
Диапазон установки порогов срабатывания	По входам -1,8..+6,9 В с дискретностью 100 мВ
Диапазон входного напряжения	±20 В
Условия синхронизации	Запуск по фронту, запуски по шаблону, запуск "Шаблон ИЛИ Фронт", "Шаблон И Фронт", запуск "Шаблон, ЗАТЕМ Фронт", "Фронт, ЗАТЕМ ШАБЛОН", запуск по длительности в различных комбинациях
Режимы запуска	Безусловный, условный, однократный режим, самописец
Интерфейс	USB 11
Питание	От USB
Габаритные размеры	150x85x32 мм
Масса	0,3 кг

Комплектация Aktakom AKC-3116

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Программное обеспечение под Windows 98/Me/NT4/2000/XP (компакт-диск)	1

№	Наименование	Количество
3.	Руководство по эксплуатации (компакт-диск)	1
4.	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83