



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43360501



Ра
На
То
Ко
на
По
ПК
Пу
на
Пи

Описание Aktakom APS-3605L

Источники питания APS-3605 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 4-х проводная схема
- Кнопка включения/отключения нагрузки

Характеристики Aktakom APS-3605L

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED индикатор
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...60 В
Выходной ток	0...5 А
Разрешение	10 мВ / 10 мА
Интерфейсы	USB, LAN
Пulsация + шум по напряжению	3 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	265x140x360 мм
Вес	12 кг

Комплектация Aktakom APS-3605L

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3605L	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Техническая документация	1
5.	Программное обеспечение	1