



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**Иметр** (5) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 46100600



Ча  
та

На  
та

На  
та

То  
та

То  
та

Ис

От  
ин

Ча  
та

Со  
та

Ем  
та

Из  
те

Те

Пр  
це

Ис  
пе

Ск  
им

Уд  
по

Фу  
та

Па

Св  
ПК

Гр  
шк

Из  
РН

По

Вз

По  
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

#### ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА AM-1006:

Компактный прибор AM-1006 обеспечивает широкий набор функций, высокую точность измерений и отвечает всем требованиям к современным мультиметрам. Благодаря своей универсальности, он может заменить сразу несколько измерительных приборов при проверке или наладке каких-либо электронных устройств.

## ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА AM-1006:

- Измерение постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты;
- Проверка диодов, звуковая прозвонка цепи;
- Измерение коэффициента усиления транзисторов;
- Автоматическая индикация полярности;
- Автоматическая установка нуля;
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- Защита от перегрузки на всех диапазонах;
- Базовая погрешность  $\pm 0,5\%$ .

## Характеристики Aктaком AM-1006

Величина	Диапазон измерения	Погрешность
Технические характеристики		
Напряжение постоянное	100 мкВ...600 В	$\pm 0,5\%$
Напряжение переменное	100 мкВ...600 В	$\pm 1\%$
Ток постоянный	0,1 мкА...10 А	$\pm 1\%$
Ток переменный	0,1 мкА...10 А	$\pm 1\%$
Сопротивление	0,1 Ом...20 МОм	$\pm 0,8\%$
Частота	0,1 Гц...20 кГц	$\pm 1\%$
Емкость	1 пФ...20 мкФ	$\pm 2,5\%$
Температура	-20...750 °С	$\pm 1\%$
Общие характеристики		
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 18 мм, 3½ разряда	
Время измерения	0,4 с	
Питание	9 В, батарея типа «Крона»	
Масса	322 г	
Габаритные размеры	185x87x39 мм	
Габаритные размеры в упаковочной таре	100x60x220, вес 0,46 кг	

## Комплектация Aктaком AM-1006

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр AM-1006	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Предохранитель	1
4.	Руководство по эксплуатации	1