ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 300

Диаметр захвата

Переменный ток I

Постоянный ток I

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА APPA 39T:

- Постоянный/переменный ток от 0 А до 1000 А (40 Гц - 400 Гц) с погрешностью 1,9%;
- Коэффициент преобразования 10 мВ/А (£ 100 А), 1 мВ/А (> 100 А);
- Максимальный диаметр провода 51 мм;
- Питание 9 В;
- Датчик Холла;
- Кнопка автоматической установки нуля;
- Ударопрочное исполнение (до 1,3 м);
- Индикация включения и разряда батареи;
- Безопасная конструкция;
- Витой кабель подключения.

Характеристики APPA 39T

Характеристики	Параметры	Значения
Переменный ток	Пределы измерений	100; 1000 А
	Погрешность	± (1,9 % + 2 А)
	Полоса частот	45…400 Гц
	Коэф. преобразования	10 мВ/А на пределе 100 А; 1 мВ/А на пределе 1000 А
	Защита входа	1000 А
Постоянный ток	Пределы измерений	100; 1000 А
	Погрешность	± (1,9 % + 7 А)
	Коэф. преобразования	10 мВ/А на пределе 100 А; 1 мВ/А на пределе 1000 А
	Защита входа	1000 А
Общие данные	Тип преобразователя	Датчик Холла
	Выбор предела измерения	Ручной
	Установка нуля	Автоматическая
	Макс. диаметр провода	51 мм
	Макс. размер шины	24 x 60 мм
	Механизм размыкания губок	Курок слева
	Источник питания	9 В (тип «Крона»)
	Индикация включения питания	Светодиод зеленый
	Индикация разряда батареи	Светодиод красный
	Срок службы источника питания	66 ч
	Электробезопасное исполнение	Да
	Ударопрочное исполнение	Да
	Условия эксплуатации	0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 %
	Габаритные размеры	90x232x32 мм

	Масса	420 г

Комплектация APPA 39T

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователь тока APPA 39T	1
2.	Соединительный витой провод (несъемный)	1
3.	Источник питания	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83