



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**РА-62** (8 800) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0020718



На  
та

На  
та

То  
та

То  
та

Ис

От  
ин

Со  
та

Ем  
та

Пр  
це

Ис  
ле

Уд  
по

## НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО APPA 62:

Мультиметры этой серии оснащены уникальной и чрезвычайно полезной функцией бесконтактного определения наличия опасного напряжения (> 80 В).

Мультиметр цифровой APPA 62 (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 200 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 2 мВ - 750 В; Постоянный ток 1 мА - 10 А; Переменный ток 1 мкА - 10 А; Сопротивление 0,1 Ом - 20 МОм; Прозвон цепи; Испытание р-п; Ёмкость 2 нФ - 2 мФ; Частота 2 кГц - 40 МГц; Удержание показаний; Регистрация min/max; Автоотключение с блокировкой; Дисплей 3½ (2000); Противоударное исполнение; Бесконтактное определение наличия высокого напряжения.

## Характеристики APPA 62

| Измеряет                    | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение постоянное       | 1000 В                                                                     |
| Напряжение переменное       | 750 В                                                                      |
| Разрешение по напряжению    | 0,1 мВ                                                                     |
| Ток постоянный              | 10 А                                                                       |
| Ток переменный              | 10 А                                                                       |
| Разрешение по току          | 1 мА                                                                       |
| Сопротивление максимум      | 20 МОм                                                                     |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом                                                                     |
| Емкость максимум            | 2 мкФ                                                                      |
| Разрешение по емкости       | 1 пФ                                                                       |
| Частота максимум            | 20 МГц                                                                     |
| Разрешение по частоте       | 1 Гц                                                                       |
| Базовая погрешность         | 0,5 %                                                                      |
| Прозвон цепи                | Да                                                                         |
| Проверка диодов             | Да                                                                         |
| Особенности                 | Бесконтактный детектор напряжения                                          |

## Комплектация APPA 62

| №  | Наименование                | Количество |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Мультиметр цифровой APPA 62 | 1          |
| 2. | Измерительные провода       | 2          |
| 3. | Батарея                     | 2          |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**