



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ПА-S0 5) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA S0



Ча
та

На
та

На
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА APPA S0:

- Измерение переменного (ACV) и постоянного напряжения (DCV) до 1000 В, измерение частоты, ёмкости, сопротивления до 40 МОм, проверка целостности цепи (со звуковой и световой сигнализацией ContiVision™), испытание p-n переходов;
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 Ом/ 0,01 Гц/ 1 нФ;
- Базовая погрешность + 0,5% (DCV), автовыбор пределов измерений;
- Радиоинтерфейс Bluetooth (поддержка приложения APPA connect);
- Автодетектирование напряжения (Auto-Volt), измерения на низкоимпедансном входе/ LoZ;
- Измерение с.к.з. напряжения произвольной формы/ TrueRMS (режим ACV);
- Переключаемый частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR);
- Бесконтактный индикатор напряжения 80В.., 1000В (режим VoltSeek™);
- Функция автоудержания показаний SmartHold, относительные измерения Rel (A);
- Регистрация МИН/МАКС, удержание показаний [Hold], режим Smart HOLD;

- Максимально индицируемое число 6.000;
- Электробезопасность: МЭК 61010 по кат. IV 600 В/кат. III 1000 В;
- Встроенный магнитный держатель в чехол корпуса (EasyStick™).

Характеристики APPA S0

Измеряет	DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Частота, Прозвон цепи, Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	10,00 мФ
Разрешение по емкости	1000 пФ
Частота максимум	0,1 МГц
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да (ACV)
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Автоматическое обнаружение напряжения (Auto-Volt), Измерения на низком импедансном входе/ LoZ, Частотный фильтр (низких частот /HFR), Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™), Относительные измерения Rel (?), Регистратор МИН/МАКС, Удержание (Hold), Автоудержание показаний SmartHold, Радиointerфейс Bluetooth (поддержка приложения APPA connect), Встроенный магнитный держатель (EasyStick™)

Комплектация APPA S0

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр APPA S0	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Батарея	2
4.	Съемный защитный чехол (Holster «3 в 1» - крепление измерительных проводов, откидная подставка-упор и встроенный магнитный держатель)	1
5.	Руководство по эксплуатации	1