



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43133801



На
То
На
То
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Ре
на
За
КЗ
Ди
уп

Описание Aktakom APS-1338

Одноканальный источник APS-1338 питания с цифровой индикацией предназначен для проведения работ в процессе наладки, ремонта и лабораторных исследований. Выходное напряжение 0...30 В, выходной ток 0...20 А, разрешение 0,1 В / 0,01 А, 2 цифровых 3-разрядных дисплея.

Характеристики Aktakom APS-1338

Параметр	Значение
Тип	линейный
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...20 А
Разрешение	0,1 В / 0,01 А
Дисплей	2 цифровых 3-разрядных дисплея
Габаритные размеры	385x268x164 мм
Масса	15 кг

Комплектация Aktakom APS-1338

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1338	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83